

## Hikvision AX PRO SERIJA BEŽIČNI ALARMNI SISTEM

Šifra: 2433

Kategorija proizvoda: POVOLJNI KOMPLETI

Proizvođač: HIKVISION

Cena: rsd **61.900,00****HIKVISION**

U CENU JE UKLJUČENA MONTAŽA



### DS-PWA64-L-WE - AX PRO bežični alarmni panel podržava LAN, Wi-Fi, GPRS

868 MHz dvosmerna bežična komunikacija

AES-128 enkripcija, veliki domet

**Bežične zone/izlazi:** do 64**Bežični tag čitači i keypadovi:** do 8

Sirena 4, Daljinaca (keyfob-ova) 32, extendera 2, tagova 32, podržava PIRCAM

1 admin, 30 korisnika

**Softverske mogućnosti:** 16 područja, zvučno upozorenje, led statusi naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, oblak, snaga

RS-232 izlaz, Single SIM slot

**Napajanje:** integrisano napajanje i baterija (12h trajanje u stan by režimu)**Materijal kućišta:** Plastika**Radna temperatura:** -10 °C to +55 °C**Dimenzije:** 170.0 x 170.0 x 38.6 mm**Težina:** 557.5g**Ocene bezbednosti:** EN50131 Grade 2, CE, Rohs/Reach/WEEE

### DS-PDP15P-EG2-WE - Bežični, fleksibilan i dvosmerni detektor koji koristi PIR tehnologiju za osiguravanje od uljeza. Tehnologija prepoznavanja kućnih ljubimaca. Nadgleda do 15m radiusa.

Frenkvencija 868MHz, AES-128 enkripcija

**Domet detekcije:** 15m, ugao 85,9°**Brzina detekcije:** 0.3m/s ~ 2 m/s**Domet:** 1.6km na otvorenom

Bežična dvosmerna bežična tehnologija,

Tamper alarm i alarm upada,

Pokazatelj jačine signala.

Detektor tolerancije na kućne ljubimce do 30kg.

**Napajanje:** baterija CR123A, vek trajanja do 5 godina**Radna Temperatura:** -10 °C do +40 °C.**Dimenzije:** 65,5mm\*103mm\*48,5mm.**Težina:** 128gr bez nosača

### DS-PS1-E-WE - Bežična spoljašnja sirena koja podržava Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indikaciju stroba za trenutno alarmiranje.

868 MHz dvosmerna bežična komunikacija

AES-128 enkripcija, distanca 1.6 km na otvorenom

**Napajanje:** baterije (4 x CR123A) ili 12 VDC**Vek baterije:** blizu 3 godine.

Tamper prekidač

3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad

**Indikatori:** crveno/zeleno, strob crveno/plavo

Buzzer 110 dB

**Materijal:** PC+ABS

IP65 sertifikat

**Radna temperatura:** -20 °C to 60 °C**Dimenzije:** 190x 200 x 47.3mm**Težina:** 606.5g

Instalacija zidna.

**DS-PK1-E-WE - Bežična tastatura serije DS-PK1-E-VE može se povezati na AX PRO za kontrolu i rad alarma. Bežični Tri-X protokol.**

**Frekvencija:** 868 MHz

**Distanca:** 1200m

**Interfejs:** tamper prekidač, strujni prekidač, buzzer, indikatori (greška-narandžasto, upisni signal (crveno/zeleno), oružati (plavo), razoružati (zeleno) i alarm (crveno)

Tasteri numerčki 0-9, funkcionalni \*, #, ostani naoružan, daleko naoružavanje, razoružavanje, izlaz

**Napajanje:** 1.5 VDC, 251mA, 180 uA

**Baterije:** 4 x AA baterije (vek trajanja do 2 godine)

**Radna temperatura:** -10 °C to +55 °C

**Težina:** 151g bez baterija